

Installation Instructions

NEX-730 Exit / Emergency Combination

READ PRIOR TO ATTEMPTING INSTALLATION
ALWAYS TURN OFF MAIN POWER BEFORE INSTALLATION
INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY YOUR LOCAL ELECTRICIAN

- ⚠ WARNING** - Risk of fire or electric shock. Luminaire installation requires knowledge of electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- ⚠ AVERTISSEMENT** - Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation d'un luminaire nécessite la connaissance des systèmes électriques. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation. Contactez un électricien qualifié.
- ⚠ WARNING** - Equipment should be mounted in a location and at a height where it will not readily be subject to tampering by unauthorized personnel
- ⚠ AVERTISSEMENT** - L'équipement doit être installé à un endroit et à une hauteur où il ne risque pas d'être manipulé par du personnel non autorisé
- ⚠ WARNING** - The use of accessory equipment that is not recommended by the manufacturer may cause an unsafe condition. Do not mount outdoor, near gas or electric heaters
- ⚠ AVERTISSEMENT** - L'utilisation d'un équipement accessoire non recommandé par le fabricant peut entraîner une situation dangereuse. Ne montez pas les appareils de chauffage extérieurs, à gaz ou électriques
- ⚠ WARNING** - This equipment is intended to be installed only by qualified personnel. The installation must be made in accordance with the current edition to the National Electric Code and all applicable state and local building codes. The final installation must be approved by the appropriate qualified electrical/building inspector(s). Improper installation may result in a fire or electrical hazard. Be sure the electrical power to the circuit has been disconnected before installing this electrical system.
- ⚠ AVERTISSEMENT** - Cet équipement est destiné à être installé uniquement par du personnel qualifié. L'installation doit être faite en conformité avec l'édition actuelle du Code national de l'électricité et toutes étatiques et locales codes du bâtiment applicables. L'installation finale doit être approuvée par l'inspecteur en électricité / bâtiment qualifié approprié(s). Une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un risque électrique. Soyez sûr de la puissance électrique vers le circuit a été coupée avant l'installation de ce système électrique.

WALL MOUNTING INSTRUCTION:

1. Remove the front EXIT panel, knock out center and appropriate mounting screw holes from knockout on the back plate
2. Route the proper wires through center hole out of housing
3. Make electrical connections inside the junction box as wiring diagram
4. Push excess wire into junction box, use screws to tighten unit to junction box
5. Snap chevron to EXIT panel if required
6. Attach battery connector to PC board, replace front panel on unit, adjust position of emergency light heads as needed



CEILING OR END MOUNT INSTRUCTION:

1. Attach crossbar to junction box, use screws.
2. Remove front panel, remove out the mounting hole cover on the top or side of the unit, assemble the canopy.
3. Route the proper wires through mounting hole out of housing.
4. Make electrical connections inside the J-Bx as wiring diagram.
5. Push excess wire into J-Box, use screws to tighten canopy to crossbar so that canopy is securely fastened and tight against the wall.
6. Snap chevron to EXIT panel if required
7. Attach battery connector to PC board, adjust position of emergency light heads as need

